ZESTAWIENIE MONTAŻOWE LINII OŚWIETLENIOWEJ
Kuźnia Raciborska ul. Tartaczna (boczna)

L.p.							USTOJE				PRZEWÓD		KONSTRUKCJE, ZACISKI, OPRAWY, OCHRONA PRZEPIĘCIOWA,ZŁĄCZE SŁUPOWE																													
	Nr. słupa: / Wyszczególnienie:	Typ słupa	Kąt załomu	Naprężenie	Żerdź typu E-10,5/4,3	Żerdź typu E-10,5/2,5	Typ ustoju	Płyta ustojowa U-85	Obejma Ou-1	Płyta stopowa 0,3x0,3 m	Przewód AsXSn 2x25 mm2	Przewód AsXSn 2x25 mm2 - zejście do rozłącznika	Śruba hakowa kompletna M16 SOT 21.116	Śruba hakowa kompletna M16 SOT 21.16	Hak SOT 29	Uchwyt odciągowy SO 117.225S	Uchwyt przelotowo-narożny SO 270	z/o przebijający izolację jednostronny SLIP 22.12	z/o przebijający izolację dwustronny SLIP 12.05	Oprawa oświetleniowa typu LED o mocy min. 44W, temp. barwowa min. 4000K, parametry wg. opisu w projekcie	Wysięgnik Wo-1 1000/500	Obejmka 1/2 OSO 200/6	Taśma 20x0,7x1000 COT 37	Klamerka COT 36	Skrzynka bezpiecznikowa SV 19.25	Bezpiecznik Bi-Wts 4A	Ogranicznik przepięć z zac. przeb. izol. SE30.166	Przewód izolacyjny giętki Ly 2,5mm2	Linka AsXSn 25	Opaska PER	Bednarka ocynkowana FeZn 30x4	Śruba M 10x25 z nakr.,podkł. Okr. I spręż.	Uziom szpilkowy typu Galmar dł. 9m *	Rozłącznik słupowy np. typu SZ160.1 z konstrukcją do zabudowy na słupie	Uchwyt dystansowy SO79.5	Dławik DR-37	Rura osłonowa BE 50 L=1mb	Rura termokurczliwa fi 50; L=0,5mb	Wkładka bezp. WTN-00gG 16A	Wkładka do zamka szafki abonencka	Osłonki końca przewodu PK 99.025
			o	MPa		szt		szt	szt	szt	m	m	kpl	kpl	szt	szt	kpl	szt	szt	szt	szt	szt	m	szt	szt	szt	szt	m	szt	szt	m	szt	kpl.	kpl	szt.	szt.	szt	szt	szt.	szt.	szt
Lp.	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
1	**1-ISTN**	**10/ŻN**					istn.					7		1		1		2	2				2	2			1	2			40	2	3	1	10				1		
2	**2-PROJ**	**KK1-10,5/4,3**	156		1		UP1+UP2	2	2	1			1		1	2			2	1	1	2	2	2	1	1		5	3	2											
3	**3-PROJ**	**P1-10,5/2,5**				1	UP1	1	1	1				1			1																								
4	**4-PROJ**	**P1-10,5/2,5**				1	UP1	1	1	1				1			1		2	1	1	2			1	1		5	3	2											
5	**5-PROJ**	**P1-10,5/2,5**		42,5		1	UP1	1	1	1	415			1			1																								
6	**6-PROJ**	**P1-10,5/2,5**				1	UP1	1	1	1				1			1		2	1	1	2			1	1		5	3	2											
7	**7-PROJ**	**P1-10,5/2,5**				1	UP1	1	1	1				1			1																								
8	**8-PROJ**	**P1-10,5/2,5**				1	UP1	1	1	1				1			1		2	1	1	2			1	1		5	3	2											
9	**9-PROJ**	**P1-10,5/2,5**				1	UP1	1	1	1				1			1																								
10	**10-PROJ**	**K1-10,5/4,3**			1		UP1+UP2	2	2	1			1			1			2	1	1	2	2	2	1	1	1	7	3	2	40	2	3								2
	RAZEM:				**2**	**7**		**11**	**11**	**9**	**415**	**18**	**2**	**8**	**1**	**4**	**7**	**2**	**12**	**5**	**5**	**10**	**6**	**6**	**5**	**5**	**2**	**29**	**15**	**10**	**80**	**4**	**6**	**1**	**10**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**2**

* ilość zależna od rezystywności gruntu